



Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-B401

Batterie-Lade- und Startgeräte 200 bis 720 A

Laden und Starthilfe 12 / 24 V, Digitalanzeige und 7-stufiges Laden.

Lade- und Startgeräte, die Batterien aufladen und den nötigen Strom liefern, um ein Fahrzeug mit schwacher Batterie zu starten. Die Digitalanzeige zeigt ständig Spannung und Strom an, der Strom wird manuell eingestellt. Ein Alarm meldet einen Kurzschluss am Ausgang oder eine Verpolung. Der Ladevorgang läuft in 7 Stufen ab, von der Batteriediagnose bis zur Erhaltungsladung, mit automatischer Abschaltung bei voller Batterie.

Technische Daten

Versorgungsspannung	220 V
Frequenz	50/60 Hz
Batteriespannung	12 V / 24 V
Kühlung	Natürlich
Kabellänge	1,8 m
Sicherung	400 A
Anzeige	Digital, 2 Anzeigen (Strom / Spannung)
Bauform	Kompakt oder fahrbar je nach Modell
Zeitschaltuhr	Skalierter Drehknopf 30 / 60 / 90 / 120, Aus-Stellung und Stellung Dauerladung (∞)
Schleifstaubsauger mit 2.000 W und 50-L-Behälter, in zwei Ausführungen, jeweils mit aufgesetztem Halter für Schleifer und Schleifscheiben. Er versorgt Druckluftschleifer mit Luft und eignet sich	Wahlschalter Laden / Starten, Wahlschalter 12 V / 24 V, Drehknopf zur Stromeinstellung, Ein-/Aus-Schalter

Vorteile

- Schnellstartfunktion
- Digitalanzeige für Spannung und Strom
- Alarm bei Kurzschluss oder Verpolung
- 7-stufiges Laden mit automatischer Abschaltung am Ladeende
- Umschaltung 12 V / 24 V und Timer
- Sicherung 400 A, Kabel 1,8 m
- Inverter-Elektronik
- Schnelles, intelligentes Laden
- Kupferklemmen
- Überladeschutz

Anwendung

- Starten von Fahrzeugen mit schwacher Batterie in der Werkstatt
- Laden von 12-V- und 24-V-Batterien
- Pkw und leichte Nutzfahrzeuge

ebenso für
Elektroschleifer. Der
Motor mit
Kupferwicklung und
doppelter Luftkühlung
hält auch lange
Einsätze ohne
Überhitzung durch, die
Turbine arbeitet
geräuscharm. Die 5-
lagige Filterung gibt
saubere Luft in die
Werkstatt ab; der
Behälter lässt sich
zum Entleeren leicht
öffnen, und die
Saugleistung ist je
nach Arbeit regelbar.

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer	
Kompaktausführung 200 A	HE-B401-A	Start max. 200 A, Laden max. 60 A; Gerät 28 × 29 × 19 cm; Packstück 41 × 31 × 22,5 cm, 6,5 kg
Fahrbare Ausführung 360 A	HE-B401-B	Start max. 360 A, Laden max. 80 A; Gerät 35 × 29 × 61 cm; Packstück 67 × 35 × 33 cm, 10 kg
Fahrbare Ausführung 720 A	HE-B401-C	Start max. 720 A, Laden max. 100 A; Gerät 35 × 31 × 70 cm; Packstück 66 × 42 × 35 cm, 17,5 kg

Paketmaße : 41 × 31 × 22,5 cm / 67 × 35 × 33 cm / 66 × 42 × 35 cm je nach Modell · Paketgewicht : 6,5 kg / 10 kg / 17,5 kg je nach Modell

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.