



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-B401

Cargadores-arrancadores de batería de 200 a 720 A

Carga y ayuda al arranque en 12 / 24 V, indicador digital y carga en 7 etapas.

Cargadores-arrancadores que recargan las baterías y suministran la corriente necesaria para arrancar un vehículo con la batería baja. El indicador digital muestra en todo momento la tensión y la intensidad, y la corriente se regula manualmente. Una alarma avisa de un cortocircuito en la salida o de una inversión de polaridad. La carga se realiza en 7 etapas, desde el diagnóstico de la batería hasta el mantenimiento de carga, con parada automática cuando la batería está llena.

Características técnicas

Tensión de alimentación	220 V
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión de batería	12 V / 24 V
Refrigeración	Natural
Longitud de los cables	1,8 m
Fusible	400 A
Pantalla	Digital, 2 indicadores (intensidad / tensión)
Formato	Compacto o sobre ruedas según modelo
Temporizador	Rueda graduada 30 / 60 / 90 / 120, posición de apagado y posición de carga continua (∞)
Mandos	Selector carga / arranque, selector 12 V / 24 V, mando de ajuste de la corriente, interruptor de encendido / apagado

Puntos fuertes

- Función de arranque rápido
- Indicador digital de tensión e intensidad
- Alarma en caso de cortocircuito o inversión de polaridad
- Carga en 7 etapas con parada automática al final de la carga
- Selección 12 V / 24 V y temporizador
- Fusible de 400 A, cables de 1,8 m
- Electrónica inverter
- Carga rápida e inteligente
- Bornes de cobre
- Protección contra sobrecargas

Uso

- Arranque de vehículos con la batería baja en el taller
- Recarga de baterías de 12 V y 24 V
- Vehículos ligeros y medianos

Embalaje y envío

Versión	Referencia	
Versión compacta 200 A	HE-B401-A	Arranque máx. 200 A, carga máx. 60 A; equipo 28 × 29 × 19 cm; bulto 41 × 31 × 22,5 cm, 6,5 kg
Versión sobre ruedas 360 A	HE-B401-B	Arranque máx. 360 A, carga máx. 80 A; equipo 35 × 29 × 61 cm; bulto 67 × 35 × 33 cm, 10 kg
Versión sobre ruedas 720 A	HE-B401-C	Arranque máx. 720 A, carga máx. 100 A; equipo 35 × 31 × 70 cm; bulto 66 × 42 × 35 cm, 17,5 kg

Dimensiones del bulto : 41 × 31 × 22,5 cm / 67 × 35 × 33 cm / 66 × 42 × 35 cm según modelo · Peso del bulto : 6,5 kg / 10 kg / 17,5 kg según modelo

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

Humming Equipamiento · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.